

## Estación de Energía Portátil EcoFlow River 3 UPS 245Wh

### Especificaciones



Ref: EFR705-UPS

Peso: 3.5 KG

Potencia Nominal: 300W

Potencia Máxima: 600W

Entradas: Solar, AC, CC y Generador

Vida Util: 3000 ciclos de carga y descarga al 80% de capacidad

Salidas: 6

Tiempo de carga: 0-100% en 1 hora. AC



X-Stream



Portable



X-Boost



4 Métodos  
de carga



Baterías  
LiFePO<sub>4</sub>

10 años  
de uso

## Contacto

Wattson Colombia  
PBX: 317 364 2789  
hola@wattson.com  
www.wattson.com.co  
Bogotá, Colombia

ECO FLOW  
watts on  
Energía que te acompaña

## Estación de Energía Portátil EcoFlow River 3 UPS 245Wh

### Descripción

- La serie RIVER 3 proporciona protección superior con una conmutación de <math><10\text{ ms}</math>, protegiendo a los equipos sensibles de pérdidas repentinas de energía.
- La Serie RIVER 3 minimiza la pérdida de calor, requiere menos espacio de enfriamiento y dispone de un diseño compacto. Cabe fácilmente en espacios reducidos como armarios, minivans o bolsos para facilitar su almacenamiento y la portabilidad.
- Gracias a la innovadora tecnología X-GaNPower, la serie RIVER 3 aprovecha la mayor eficiencia energética para proporcionar un mayor tiempo de funcionamiento para dispositivos electrónicos pequeños, con un diseño compacto y un nivel de ruido muy bajo.
- La Serie RIVER 3 revoluciona la eficiencia energética al duplicar el tiempo de funcionamiento de los electrodomésticos de menos de 100 W, ampliando así su uso en el hogar y al aire libre.
- Una menor pérdida de energía también mejora la disipación del calor. Provista de la tecnología X-GaNPower, el nivel de ruido de los generadores de la Serie RIVER 3 es similar al de una biblioteca: apenas 30 dB a una distancia de medio metro. \*2 Tendrás garantizado el máximo silencio de día y de noche, incluso cuando se utilice de manera continua y sin interrupciones.
- Con una salida de hasta 600 W, la Serie RIVER 3 es la estación de energía con una capacidad de 300 Wh con mayor régimen nominal de la industria. Utiliza X-Boost para alimentar aparatos de calefacción de hasta 1200 W con energía continua y estable. Alimenta el 90 % de los electrodomésticos con la Serie RIVER 3, el punto de partida perfecto para disfrutar de aventuras al aire libre y energía auxiliar.
- Con 4 formas diferentes de carga, no importa cual sea. La carga rápida AC o al carro y paneles solares. Carga en cualquier lugar.
- Use la aplicación EcoFlow para controlar y monitorear RIVER 3, incluso a distancia. Vea los niveles de carga, personalice la configuración y ajuste las velocidades de carga, todo desde la comodidad de su teléfono.



### Contacto

**Watson Colombia**  
PBX: 317 364 2789  
hola@watson.com  
www.watson.com.co  
Bogotá, Colombia

## Estación de Energía Portátil EcoFlow River 3 UPS 245Wh

### Tiempo de carga



**TOMACORRIENTE:** En 60 minutos  
100% cargada



**SOLAR:** Con 1 panel de 110W recargue  
en 2.5 a 6 horas\*\*



**En el automovil:** Conectado a la salida 12V  
en 3 horas estará listo.



**Generador:** 100% en 1 hora.

**Contacto**

**Wattson Colombia**  
PBX: 317 364 2789  
hola@wattson.com  
www.wattson.com.co  
Bogotá, Colombia

**ECOFLOW**  
**watts on**  
Energía que te acompaña

## Estación de Energía Portátil EcoFlow River 3 UPS 245Wh

### Características

#### Batería

- **Capacidad:** 245Wh
- **Tipo de celda:** Iones de litio (LFP)
- **Vida Útil:** 3000 ciclos de carga y descarga al 80% de capacidad.
- **Sistemas de protección:** BMS. El sistema de administración de batería (BMS) de última generación, monitorea y protege al equipo de sobretensiones, cortocircuitos y altas temperaturas, extendiendo su vida útil al máximo.

#### Entradas (Tipo de Puertos Para Cargar)

- **Tomacorriente de CA:** 100-120V~50/60Hz, 300W Max
- **Tomacorriente de automóvil:** 12/24V=8A, 100W Max
- **Carga Solar:** 11-30V=8A, 110W Max
- **Generador:** hasta 320 W, también con recarga completa en ~60 minutos

#### Salidas (Tipo de Puertos Brindan Carga)

- **2 Tomacorriente CA:** 100-120V~50/60Hz, 300W total(X-Boost 600W)
- **1 Puerto USB-C:** 5/9/12/15V=3A Max, 20V=5A Max, 100W Max
- **2 Puertos USB-A:** 5 V=2,4 A, 12 W máx. por puerto, total 24 W
- **1 Tomacorriente de Automóvil:** 12.6V=10A, 126W Max

#### Otros

- **Dimensiones:** 25.5 cm(Largo) x 21.2cm (Ancho) x 11.3cm (Alto)
- **Peso:** 3.5 KG
- **Garantía:** 5 años

## Estación de Energía Portátil EcoFlow River 3 UPS 245Wh

### Medidas



11.3 cm

25.5 cm



21.2 cm

### ¿Que hay en la caja?

- River 3 UPS
- Cable de carga de CA
- Cable de carga para automóvil
- Manual del usuario










### Contacto

Wattson Colombia  
PBX: 317 364 2789  
hola@wattson.com  
www.wattson.com.co  
Bogotá, Colombia

## Estación de Energía Portátil EcoFlow River 3 UPS 245Wh

### Usos

#### Tiempo de uso Aproximado\*

 Starlink Mini (25w): 8 Horas	 CCTV(DVR + 4 Cámaras) (34w): 6 Horas	 TV 55" (100w): 2 Horas
 Starlink Standard (70w): 3 Horas	 Celular (15w): 14 Cargas	
 Modem (15w): 14 Horas	 Laptop (50w): 4 Cargas	
 Iluminación (4 Bombillos) (48w): 4 Horas	 Ventilador (70w): 3 Horas	

\*LOS TIEMPOS DE USO Y DURACIÓN DE LA ESTACIÓN PUEDEN VARIAR DEPENDIENDO DEL CONSUMO DE CADA ELECTRODOMÉSTICO.

Valores de Referencia



### Contacto

**Watson Colombia**  
PBX: 317 364 2789  
hola@watson.com  
www.watson.com.co  
Bogotá, Colombia

**ECOFLOW**  
**watts on**  
Energía que te acompaña

## Estación de Energía Portátil EcoFlow River 3 245Wh

### Especificaciones técnicas

<b>Capacidad</b> 245Wh	<b>Salida 12V</b> 1 puerto, 126W	<b>UPS</b> <10ms	<b>Peso</b> 3,5 kg
<b>Potencia AC</b> 2 Puertos, 300W	<b>Entrada AC</b> 360 W, 1h 100%	<b>Batería</b> LFP, 3000 ciclos al 80%	<b>Garantía</b> 2 años
<b>X-Boost</b> 600W	<b>Entrada Solar</b> 110W, 11 - 30V, 8A	<b>Dimensiones</b> 25,3 x 20,8 x 11,2 cm	<b>Ruido</b> 30 dB
<b>USB-A</b> 2 puertos, 12W	<b>12V Vehículo</b> 100W Max	 <b>RIVER 3 UPS</b>	
<b>USB-C</b> 1 puerto, 100W	<b>Batería Extra</b> No compatible		



### Contacto

**Wattson Colombia**  
PBX: 317 364 2789  
hola@wattson.com  
www.wattson.com.co  
Bogotá, Colombia