

Estación de Energía Portátil EcoFlow Eg80 980Wh

Especificaciones



Ref: Eg80

Peso: 12 Kg

Potencia Nominal: 500 W

Potencia Máxima: 1000 W

Entradas: Solar, AC, CC, EV

Vida Util: 3000 ciclos

Salidas: 15

Tiempo de carga: 0 al 100% en 2 Horas AC



X-Stream



Portable



X-Boost



4 Métodos de carga



Baterías LiFePO4

10 años de uso

Contacto

Wattson Colombia
PBX: 317 364 2789
hola@wattson.com
www.wattson.com.co
Bogotá, Colombia

ECO FLOW
watts on
Energía que te acompaña

Estación de Energía Portátil EcoFlow Eg80 980Wh

Descripción

- La EcoFlow Eg80 es una estación de energía portátil ideal para hogares con cortes frecuentes de luz. Ofrece una capacidad de 980 Wh, suficiente para cubrir necesidades esenciales por 1 a 2 días, como refrigeración, iluminación, comunicación y trabajo.
- En caso de un apagón, conmuta automáticamente en 30 ms para mantener encendidos electrodomésticos clave como refrigeradores, luces o cámaras.
- Batería LFP con 3000 ciclos al 80% de capacidad
- hasta 10 años de uso.
- 5 salidas para cargar múltiples dispositivos al mismo tiempo.
- Sistema inteligente BMS que protege contra sobrecargas, cortocircuitos y temperaturas extremas.
- Diseño ligero y práctico para moverla dentro o fuera del hogar.
- Incluye pantalla LCD y control remoto mediante la app EcoFlow con funciones de monitoreo y programación.

Certificaciones



Contacto

Watson Colombia
PBX: 317 364 2789
hola@watson.com
www.watson.com.co
Bogotá, Colombia

Estación de Energía Portátil EcoFlow Eg80 980Wh

Características

Batería

- **Tipo de celda:** LFP (LiFePO4 battery)
- **Capacidad:** 980Wh (51,2 V=19,14 Ah)
- **Ciclo de vida:** 3000 ciclos al 80% + de capacidad
- **Temperatura de descarga:** -10 °C - 45 °C (14 °F - 113 °F)
- **Temperatura de carga:** 0 °C - 45 °C (32 °F - 113 °F)

Entradas (Tipo de Puertos Para Cargar)

- **Carga de alimentación de entrada:** 100 V-120 V ~ 6,5 A (50 Hz/60 Hz)
- **Entrada de CA (modo bypass):** 100 V-120 V~11,5 A máx. (50 Hz/60 Hz)
- **Potencia de entrada de carga de CA:** Carga máxima X-Stream de 1000W
- **Entrada de carga solar:** 11 V-60 V=15 A máx., 500 W máx.
- **Entrada del cargador de automóvil:** Admite batería de 12 V/24 V, 8 A por defecto.

Salidas (Tipo de Puertos Brindan Carga)

- **6 Salidas de CA:** 110V 60Hz
- **2 Salidas USB-A:** 5 V=2,4 A, 12 W máx. por puerto, 24 W en total.
- **2 Salidas Carga rápida USB-A:** 5 V=2,4 A, 9 V=2 A, 12 V=1,5A 18 W máx. por puerto, 36 W en total
- **2 Salida USB-C:** 5 V/9 V/12 V/15 V/20 V=5 A 100 W máx. por puerto, total 200 W
- **2 Salidas DC5521:** 12,6 V=3 A, 38 W máx. por puerto 1
- **Potencia de salida del automóvil:** 12,6 V=10 A, 126 W máx.

Otros

- **Dimensiones:** 40cm (Largo) x 21.1cm (Ancho) x 28cm (Alto).
- **Peso:** 12 Kg.
- **Garantía:** 2 Años

Contacto

Wattson Colombia
PBX: 317 364 2789
hola@wattson.com
www.wattson.com.co
Bogotá, Colombia

Estación de Energía Portátil EcoFlow Eg80 980Wh

Medidas



Tiempo de carga



AC Conexión Pared

2 h

0-100%



Generador de Gas

1 a 1.2 h

0-100%



Panel Solar

3 h

1 x 400W
Ó 2 x 220W)



Cargador Carro

11 h

0-100%

Contacto

Wattson Colombia
PBX: 317 364 2789
hola@wattson.com
www.wattson.com.co
Bogotá, Colombia

ECOFLOW
watts on
Energía que te acompaña

Estación de Energía Portátil EcoFlow E980 980Wh

Usos

Starlink Mini (25w): 33 Horas

Starlink Standard (70w): 12 Horas

Modem (15w): 56 Horas

Iluminación (4 Bombillos) (48w): 17 Horas

CCTV(1DVR + 4 Cámaras) (34w): 25 Horas

Celular (15w): 56 Cargas

Laptop (50w): 17 Cargas

Ventilador (70w): 12 Horas

TV 55" (100w): 8 Horas

Minibar (90w): 9 horas

Cafetera (1000w): 1 Hora

Taladro (800w): 1 Hora

Valores de Referencia



Contacto

Watson Colombia
PBX: 317 364 2789
hola@watson.com
www.watson.com.co
Bogotá, Colombia

ECOFLOW
watts on
Energía que te acompaña

ECOFLOW

Estación de Energía Portátil EcoFlow E980 980Wh

Especificaciones Técnicas

Capacidad
980Wh

Salida 12V
3 puertos, 126W

UPS
<30ms

Peso
12 kg

Potencia AC
6 Puertos, 1800W

Entrada AC
660W, 2 horas 100%

Batería
LFP, 3000 ciclos al 80%

Garantía
2 años

X-Boost
1000W

Entrada Solar
500W, 11 - 60V, 15A

Dimensiones
40 x 21,1 x 28,1 cm

Ruido
50 dB

USB-A
4 puertos, 18W

12V Vehículo
100W Max

USB-C
2 puertos, 100W

Batería Extra
No compatible



Contacto

Wattson Colombia
PBX: 317 364 2789
hola@wattson.com
www.wattson.com.co
Bogotá, Colombia

ECOFLOW
watts on
Energía que te acompaña