

Estación de Energía Portátil EcoFlow Delta 3 Plus 1024Wh

Especificaciones



Ref: EFDELTA3P-US

Peso: 12.5 Kg

Potencia Nominal: 1.8 kW

Potencia Máxima: 2.2 kW

Entradas: Solar, AC, CC, EV

Vida Util: 3000 ciclos

Salidas: 13

Tiempo de descanso: 1 h (Tiempo de carga) AC



X-Stream



Portable



X-Boost



5 Métodos de carga



Baterías LiFePO4

10 años de uso

Contacto

Wattson Colombia
PBX: 317 364 2789
hola@wattson.com
www.wattson.com.co
Bogotá, Colombia

ECOFLOW
watts on
Energía que te acompaña

Estación de Energía Portátil EcoFlow Delta 3 Plus 1024Wh

Descripción

- La serie EcoFlow DELTA 3 Plus son compatibles con el 99 % de los electrodomésticos, incluidos refrigeradores, televisores y computadoras. Además, con X-Boost, suministran energía de forma continua a dispositivos de más de 2600 W, como hornos (2150 W), secadores de pelo (entre 1800 y 2500 W) y hervidores de agua (entre 1200 y 3000 W). Perfecta para el uso de energía de reserva para el hogar, casas rodantes y en exteriores, esta fuente de energía te garantiza que nunca te quedarás a oscuras.
- Completamente imperceptible con menos de 600 W, se mezcla con el ruido ambiente natural (30 dB). En una tienda de campaña o en interiores, no interrumpirá el sueño.
- Un sistema inteligente de gestión de la energía con tecnología EcoFlow.
- Construida con celdas de batería LiFePO₄ (LFP), la DELTA 3 PLUS ofrece 4.000 ciclos de carga al 80% de capacidad, asegurando una vida útil de hasta 10 años con uso diario. Su diseño con certificación IP65 la protege contra salpicaduras, polvo y aceite, garantizando mayor resistencia en cualquier entorno.



Certificaciones



Contacto

Watson Colombia
PBX: 317 364 2789
hola@watson.com
www.watson.com.co
Bogotá, Colombia

Estación de Energía Portátil EcoFlow Delta 3 Plus 1024Wh

Características

Batería

- **Capacidad:** 1024 Wh (51,2 V, 20 Ah)
- **Tipo de celda:** LFP (LiFePO₄ battery)
- **Ciclo de vida:** Más del 80 % de capacidad después de 4000 ciclos
- **Temperatura de descarga:** -10 °C a 45 °C (14 °F-113 °F)
- **Temperatura de carga:** 0 °C-45 °C (32 °F-113 °F)

Entradas (Tipo de Puertos Para Cargar)

- **Carga de alimentación de entrada:** 100-120 V, 15 A (50 Hz/60 Hz)
- **Potencia de entrada de carga de CA:** 1800 W, 2200 W (sobretensión de 3600 W) con X-Boost.
- **Entrada de carga solar:** 11-60 V, 15 A, 500 W máx. por puerto, total 1000 W
- **Entrada del cargador de automóvil:** 12 V, 8 A máx.

Salidas (Tipo de Puertos Brindan Carga)


- **5 Salidas de CA:** 120 V
- **2 Salidas USB-A:** 5 V/9 V/12 V=3 A, 36 W máx. por puerto, 72 W en total
- **2 Salida USB-C:** 5 V / 9 V / 12 V / 15 V=3 A máx., 20 V / 28 V=5 A máx., 140 W máx. por puerto, total 280 W
- **2 Salida DC5521:** 12,6 V=3 A / 3 A
- **1 Potencia de salida del automóvil:** 12,6 V=10 A

Otros

- **Dimensiones:** 40cm (Largo) x 21cm (Ancho) x28cm (Alto)
- **Peso:** 12.5 Kg

Estación de Energía Portátil EcoFlow Delta 3 Plus 1024Wh

Medidas



Tiempo de carga



AC Conexión Pared

1 h



Panel Solar

2 x 400W
70 minutos



Cargador Carro

1.3 h



Generador de Gas

1 h



AC Conexión Pared

30 minutos



Panel Solar

Contacto

Watson Colombia
PBX: 317 364 2789
hola@watson.com
www.watson.com.co
Bogotá, Colombia

ECOFLOW
watts on
Energía que te acompaña

Estación de Energía Portátil EcoFlow Delta 3 Plus 1024Wh

Usos

Starlink Mini (25w): 35 Horas

Starlink Standard (70w): 12 Horas

Modem (15w): 58 Horas

Iluminación (4 Bombillos) (48w): 18 Horas

CCTV(1DVR + 4 Cámaras) (34w): 26 Horas

Celular (15w): 58 Cargas

Laptop (50w): 17 Cargas

Ventilador (70w): 12 Horas

TV 55" (100w): 9 Horas

Nevera 400 Litros (90w): 10 Horas

Cafetera (1000w): 1 Hora

Taladro (800w): 1 Hora

Valores de Referencia



Contacto

Watson Colombia
PBX: 317 364 2789
hola@watson.com
www.watson.com.co
Bogotá, Colombia

ECO FLOW
watts on
Energía que te acompaña

Estación de Energía Portátil EcoFlow Delta 3 Plus 1024Wh

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1024Wh	Salida 12V 3 puertos, 126W	Batería Extra 1024Wh, 2048Wh, 4000Wh	Peso 12,5 kg
Potencia AC 6 Puertos, 1800W	Entrada AC 1500W, 56 min 100%	Batería LFP, 4000 ciclos al 80%	Garantía 5 años
X-Boost 2200W	Entrada Solar Dos Puertos 500W, 11 - 60V, 15A	Dimensiones 40 x 21,1 x 28,1 cm	Ruido 30 dB/600W, 40dB/1200W
USB-A 4 puertos, 12W	12V Vehículo 100W Max	DELTA 3 PLUS	
USB-C 2 puertos, 100W	UPS <10ms		



Contacto

Watson Colombia
PBX: 317 364 2789
hola@watson.com
www.watson.com.co
Bogotá, Colombia